

Návod na uvedení zásuvkových napájecích zdrojů do provozu

1. Úvod

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste u nás nakoupili. S dbalostí o životní prostředí Vám poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením práce se zařízením pozorně přečetli. Pokud potřebujete další informace, návody, nejste si něčím jisti, neváhejte nás kontaktovat. Podrobný návod na obsluhu napájecího zdroje najdete v návodu od vašeho vozidla.

2. Určení a TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zařízení určené k napájení elektrických zařízení ze sítě. **Vstupní napětí: 110–240 V AC, 50/60 Hz**

Výstupní parametry: (identifikujte svůj model podle štítku na těle nabíječky „Output V/C“)

Model / Typové označení	Výstupní napětí (V)	Výstupní proud (A)	Typ baterie
48V/5A (Light Bee dětský)	58.8 V DC	5A	Li-ion (14S)
60V/10A (Light Bee, Sting)	67.2 V DC	10 A	Li-ion (16S)
60V/12A (Light Bee, Sting, Sting R)	67.2 V DC	12 A	Li-ion (16S)
72V/15A (Sting PRO)	84.0 V DC	15 A	Li-ion (20S)
72V/12A (Ultra Bee)	85.0 V DC	12 A	Li-ion (20S)
97V/15A (Komodo)	113.4 V DC	15A	Li-ion (27S)

Poznámka: Výstupní konektor slouží výhradně k napájení konkrétního typu vozidla, použití pro jiné účely je zakázáno.

3. Příprava k práci a používání

- Připojte zástrčku do příslušné zásuvky na napájeném zařízení.
- Zapojte zdroj do zásuvky 110-240 V AC. Síťová zástrčka slouží jako hlavní odpojovací zařízení. Zásuvka musí být snadno přístupná.

4. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Zemnicí vodič zásuvky střídavého proudu (AC) by měl být spolehlivě uzemněn
- Během nabíjení se nedotýkejte vstupních ani výstupních svorek.
- Na zdroji mohou setrvávat nebezpečná napětí i několik minut po jeho vypnutí.
- **Varování:** Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte ji dešti, vlhkosti ani kapající vodě.
- **Nebezpečí požáru:** Během provozu nabíječku nezakrývejte. Ujistěte se, že ventilátor a větrací otvory jsou volné. Nabíječku pokládejte na nehořlavý povrch.
- **Kompatibilita:** Používejte výhradně pro baterie schválené výrobcem motocyklu. Nabíjení jiných typů baterií může způsobit výbuch nebo požár.

- **Manipulace:** Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí či vývodní kabel nebo kryt nabíječky poškozen. Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Nepřekračujte jmenovité pracovní parametry zařízení.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených osob. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru
- Zařízení může rušit funkci citlivých rozhlasových nebo televizních zařízení umístěných poblíž.
- Nepovolaným osobám je přísně zakázáno otevírat kryt. Ve zdroji nejsou žádné součástky, které by mohl uživatel vyměňovat.
- Zařízení nepoužívejte, vychází-li z něj kouř, divný zápach nebo divné zvuky.

5. POSTUP NABÍJENÍ

1. Zkontrolujte, zda jsou konektory čisté a suché.
2. Připojte výstupní kabel nabíječky do portu na motocyklu nebo přímo do vyjmuté baterie.
3. Zapojte síťovou vidlici nabíječky do zásuvky (230 V).
4. Nabíjení se spustí automaticky.
5. Po ukončení nabíjení nejprve odpojte síťovou vidlici ze zásuvky 230 V a až poté odpojte konektor od motocyklu/baterie

6. LED SIGNALIZACE

- Nabíjení: Červené světlo bliká, ventilátor běží
- plně nabito: zelené světlo svítí, ventilátor je vypnutý

7. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Udržujte větrací mřížky v čistotě (pro odstranění prachu použijte stlačený vzduch).
- Skladujte na suchém místě při teplotách 0 °C až 40 °C.

8. REKLAMACE

Kupující má právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Reklamací uplatňujte telefonicky nebo na info@meldius.cz, případně pomocí tlačítka na e-shopu.

9. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek nesmí být vyhozen do běžného komunálního odpadu. Podle směrnice WEEE musí být odevzdán k recyklaci do sběrného dvora nebo na místo zpětného odběru elektrozařízení případně přímo u nás.

Tento návod k obsluze byl vypracován distributorem Meldius Rulez s.r.o. na základě technické dokumentace výrobce. dne 12.5.2026 verze 1.0



Dovozce: **Leoš Kohoutek, Bělá 29, 538 54 Luže** Telefon: 777262359, IČ: 73653632, DIČ: CZ7405113023